

## [Ausschreibung]

### PMX-164

#### Mikser z końcówką mocy, 70W, 4Ω

- Mikser i wzmacniacz w drewnianej obudowie, pokrytej czarnym tworzywem sztucznym
- 5 kanałów wejściowych mono z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu
- 1 kanał wejściowy mono (wejście stereo) z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem i regulatorem efektu
- Wbudowany odbiornik Bluetooth
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB, czytnikiem kart SD i wyświetlaczem LCD
- Regulowany efekt pogłosu (delay)
- Podłączenie nagrywania/odtworzenia i CD/tape
- 5-punktowy korektor dla sumy
- Filtr dolnozaporowy: 200Hz, 6dB/okt.
- Wyjście Sub out dla aktywnego subwoofera

#### Specyfikacja:

Liczba kanałów	6
Liczba wejść	13
Wejście mikrofonowe	1.5 mV, 6 x 3-pole XLR
Wejście liniowe	15 mV, 5 x 6.3 mm jack, 1 x RCA L/R
Tape (odtworzenie)	200 mV, 1 x RCA L/R
Tape	550 mV, 1 x RCA L/R
Pasma przenoszenia	20-20 000 Hz
THD	0.1 %
Stosunek S/N	> 65 dBA
Korektor basy	±15 dB/40 Hz
Korektor wysokie	±15 dB/15 kHz
Korektor graficzny	±12 dB, 100/500 Hz/1/2.5/10 kHz
Końcówka mocy	70 W/4 Ω 50 W/8 Ω
Zasilanie	~ 230 V/50 Hz/210 VA
Napięcie zasilające	~ 230 V
Zasilanie sieciowe	50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy	210 VA
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Szerokość	400 mm
Wysokość	220 mm
Głębokość	230 mm
Waga	7 kg

Marka:

Typ: PMX-164

Quantity: 1

Packing dimensions (W x H x L): 0.27 x 0.25 x 0.44 m

Gross weight: 7.46 kg

Net weight: 6.66 kg

Item weight (w/o accessories): 7 kg