

Texto descriptivo

R-4TBM/5

Emisor de petaca PLL UHF

- Adecuado para combinarse con micrófonos de cabeza o de instrumento con conexión mini XLR de 4 polos
- Ancho de banda: 36 MHz
- 6 grupos de hasta 22 canales compatibles predefinidos
- 1.441 frecuencias seleccionables
- Tecnología REMOSET para sincronizar emisor/receptor
- Sensibilidad regulable (± 15 dB)
- Función de bloqueo
- Visualizador de 6 niveles para indicar estado de la batería y alerta de batería baja, LCD retroiluminado
- Potencia de transmisión conmutable

¡Hay restricciones o requisitos dentro de la UE!

¡Lea las notas sobre sistemas inalámbricos en el apartado "INFORMACIÓN IMPORTANTE"!

Especificaciones:

Información general

Tipo	emisor de petaca
Rango de frecuencias portadoras	506-542 MHz
Rango de frec. audio	50-18.000 Hz
Canales	1
Tiempo de funcionamiento	> 20 h
Temperatura de func.	0-40 °C
Especificaciones del emisor	
Potencia emisor	10/50 mW
Alcance	120 mm
Alimentación del emisor	2x bat. AA (no entregadas)
Emisor ancho	62 mm
Altura del emisor	80 mm
Profundidad del emisor	23 mm
Peso del emisor	95 g
Conexiones del emisor	mini XLR de 4 polos

Marca:

Tipo: R-4TBM/5

Cantidad:

Dimensiones del embalaje (B x H x P): 0,1 x 0,08 x 0,3 m

Peso bruto: 0,36 kg

Peso neto: 0,115 kg

Peso del producto (sin accesorios): 0,095 kg