

Ausschreibung

DRM-884IOP

Wandmodul

zur Fernbedienung des Audio-Matrix-Routers DRM-884.

- Einsatzzweck: Fernbedienung einer Zone, lokale Einspeisung von Audiosignalen
- 2 Cinch-Buchsen für Line-Signale
- Regelbarer Mikrofonanschluss über NEUTRIK-3-Pol-XLR-Buchse
- 48-V-Phantomspeisung zuschaltbar
- LED-Anzeige für Ein- und Ausgangssignale
- Verbindung zum DMR-884 und Stromversorgung über RJ45-Buchse und Cat-5-Netzwerkkabel, für Kabellängen bis 200 m

Technische Merkmale:

Art	Wandmodul
Typ	Fernbedienung einer Zone
Farbe	Weiß
Material	Kunststoff
Passend für	DRM-884
Stromversorgung	über DRM-884
Zul. Einsatztemperatur	
Abmessungen	145 x 85 x 53 mm
Gewicht	293 g
Anschlüsse	1 x XLR (Mikrofon), 1 x Cinch L/R (Line), 1 x RJ45
Sonstiges	48-V-Phantomspeisung
Verpackungseinheit	1

Fabrikat: MONACOR

Typ: DRM-884IOP

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,125 x 0,1 x 0,185 m

Bruttogewicht: 0,396 kg

Nettogewicht: 0,293 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,293 kg