

Testo di gara

PMX-164

Mixer potenziato, 70 W, 4 Ω

- Mixer audio e amplificatore audio integrati in un alloggiamento in legno con rivestimento in feltro nero

5 canali di ingresso mono, ciascuno con controllo del guadagno, controllo del tono a 2 vie e controllo degli effetti

1 canale di ingresso mono (ingresso stereo) con controllo del guadagno, controllo del tono a 2 vie e controllo dell'effetto

Ricevitore Bluetooth integrato

Letto MP3 integrato con porta USB, slot per scheda SD e display LCD illuminato

Ritardo digitale regolabile

Connessioni su nastro e CD / cassette

Equalizzatore grafico a 5 bande

Uscita sub-out per il collegamento di un subwoofer attivo

[Technische Merkmale]:

Numero canali	6
Numero ingressi	13
Ingresso Line	15 mV, 5 x 6.3 mm jack,
	1 x RCA L/R
Tape (Play)	200 mV, 1 x RCA L/R
Banda passante	20-20000 Hz
Fattore di distorsione	0,1 %
Rapporto S/R	> 65 dBA
Regolatore toni acuti	±15 dB/15 kHz
Tensione di rete	~ 230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita durante il funzionamento	210 VA
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Larghezza	400 mm
Altezza	220 mm
Profondità	230 mm
Peso	7 kg

peso lordo: 7,5 kg

Peso dell'articolo (senza accessori): 7 kg