

Ausschreibung

TXA-820MT

Multi-Frequenz-Sendermodul

in UHF-PLL-Technik.

Zur Nachrüstung der TXA-820er-Verstärkersysteme oder zum Aufbau von Audio-Funkübertragungstrecken.

- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz)
- Lautstärkeregelung
- LCD-Anzeige für ausgewählten Kanal/Frequenz
- LEDs für Träger- und Audiosignal

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Technische Merkmale:

Allgemeine Daten

Art	Multi-Frequenz-Sendermodul
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Kanäle	1
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Senderdaten	
Sendeleistung	≤ 10 mW
Reichweite	ca. 30 m
Stromversorgung Sender	DC 12 V/120 mA
Breite Sender	88 mm
Höhe Sender	37 mm
Tiefe Sender	113 mm
Gewicht Sender	80 g

Fabrikat: MONACOR

Typ: TXA-820MT

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,175 x 0,055 x 0,13 m

Bruttogewicht: 0,138 kg

Nettogewicht: 0,08 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,08 kg